

Boletim Técnico nº 5/2013

2013-12-11

FUNCIONALIDADES CENTRALSEC V2


- Armar a central em modo parcial.

A partir da versão 4.6 da Centralsec é possível armar a central num terceiro modo: o modo parcial.

Este modo é útil quando se pretende proteger determinadas zonas e o modo noite não é o mais adequado. Por ex: armar só a zona da garagem e continuar a circular dentro da habitação.

Na tabela seguinte podemos ver a relação existente entre os 3 modos de funcionamento e o tipo de zona selecionado.

	Zona Interior	Zona Periférica	Zona Parcial
Modo Total	Armado	Armado	Armado
Modo Noite	Desarmado	Armado	Armado
Modo Parcial	Desarmado	Desarmado	Armado
Desarmado	Desarmado	Desarmado	Desarmado

Para armar a central neste modo introduzir o código de utilizador e de imediato pressionar a tecla  durante 2 segundos.




O tempo de saída começa a contar e ouvem-se 2 bips por segundo.



No final do tempo de saída, o LED de modo da central de segurança fica laranja com duas intermitências.



- Indicação no OT-16S do modo do alarme.

O modo em que se encontra armado o alarme é indicado agora no teclado OT-16S de acordo com o seguinte:

<p>Modo total</p> 	<p>O símbolo  permanece iluminado</p>
<p>Modo noite</p>	<p>O símbolo  permanece iluminado</p>

		
<p>Modo parcial</p> 		<p>Ambos os símbolos  e  permanecem iluminados</p>

Para serem possíveis estas novas funcionalidades é necessário conjugar a **CENTRALSEC V4.6** com um **C-4ZON V2.6** e um **OT-16S V2.0**.