



ÁUDIO



Box

B-PA04S

Amplificador áudio estéreo 4 W.

Dados técnicos

Alimentação	110/230 V ~ 50/60 Hz
Potência de saída	4 W rms
Impedância da carga	4 Ω
Relação SNR	88 dB
Distorção (THD+N)	< 1% @ 4 W
Impedância de entrada	2.2 KΩ
Resposta em frequência	±3 dB 0.05-20 KHz
Índice de proteção IP	IP54

Descrição

O B-PA04S é um amplificador de potência de 2 canais (estéreo) para sistemas de áudio distribuído com volume já regulado. A unidade inclui a fonte de alimentação respetiva (110/230 V~).

É indicado para amplificação de sinal junto das colunas de som de baixa impedância (4 Ω).

Aplicações

Sistemas de som ambiente em habitações, lojas comerciais, hospitais, clínicas e hotéis. As suas características são equivalentes aos amplificadores de maior potência tanto ao nível de distorção como de ruído.

Instalação

A instalação do B-PA04S deverá ser efetuada junto das colunas de som, de forma a não haver perda de sinal de áudio.

Caraterísticas

Amplificador de áudio estéreo de 4 W rms

Para colunas de 4 Ω

Fonte de alimentação incorporada

Controlo ON/OFF por deteção de tensão DC no sinal áudio



Nota:

O amplificador está em STAND-BY quando não há deteção de tensão DC na linha de áudio.

Devem ligar o amplificador a colunas de 4Ω, utilizando cabos com secção de 1mm².



Perigo de choque elétrico!

Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.

Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Sujeito a alterações sem aviso prévio

 **ÁUDIO**

Esquema de Ligação



Box
B-PA04S

Esquema de Ligação:



Amplificador áudio estéreo 4 W.



Perigo de choque eléctrico!
Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.
Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Sujeito a alterações sem aviso prévio