



ÁUDIO



Box

B-PA08M

Amplificador áudio Mono 8 W.

Dados técnicos

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Alimentação | 110/230 V ~ 50/60 Hz |
| Consumo em Standby | <0.5W |
| Impedância da carga | 8 Ω |
| Potência máx. de saída. (THD 10%) | 8 W |
| Relação-sinal-ruído (1W) | >80 dB |
| Distorção (1W) | < 1% |
| Impedância de entrada | 2.2 KΩ |
| Resposta em frequência ±3 dB | 20Hz-20KHz |
| Índice de proteção IP | IP54 |

Descrição

O B-PA08M é um amplificador de potência de 1 canal (mono) para sistemas de áudio distribuído com volume pré-regulado. A unidade inclui a respetiva fonte de alimentação universal 110/230 V~.

É indicado para amplificação de sinal junto das colunas de som de baixa impedância (8 Ω).

Aplicações

Sistemas de som ambiente em habitações, lojas comerciais, hospitais, clínicas e hotéis.

As suas características são equivalentes aos amplificadores de maior potência tanto ao nível de distorção como de ruído.

Instalação

A instalação do B-PA08M deverá ser efetuada junto das colunas de som, de forma a não haver perda de sinal de áudio.

Caraterísticas

Amplificador de áudio mono de 8 W

Para colunas de 8 Ω

Fonte de alimentação incorporada

Controlo ON/OFF por deteção de tensão offset DC no sinal áudio



Nota:

O amplificador entra em STAND-BY sempre que não haja presença de tensão offset DC na linha de áudio.

Ligar o amplificador somente a uma coluna de 8Ω, utilizando cabos com secção $\geq 1\text{mm}^2$.



Perigo de choque elétrico!

Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.

Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Sujeito a alterações sem aviso prévio

Enancer Electrónica, Lda

Rua Max Grundig, 9
4705-820 Braga Portugal
Tel: +351 253 221 484
info@only-smartbuildings.com