



TS07AND

Tablet para Automação Residencial, Android
Montagem em superfície

Dados técnicos:

Tablet de 7"
Modo de poupança de energia
Recepção de um HD a partir do ONLY DBV-AR26P
Comunicação bidirecional
Alimentado por PoE ou fonte externa
Design resistente à adulteração

Dimensões

(W x H x D): 200 x 132 x 17.5 mm

Descrição

O monitor inteligente ONLY TS07AND é um tablet multifuncional moderno de 7", com Android 6.0 OS.

Apresenta uma app ONLY para controlar todos os sistemas ONLY, incluindo iluminação, climatização, áudio e segurança.

Fornece comunicação áudio e vídeo através de telefones via protocolo SIP 2.0 e controla a entrada em tempo real via ONVIF/RTSP.

Oferece uma interface amigável que permite uma fácil integração com outros sistemas digitais, nomeadamente automação residencial e assistência médica.

Fácil de usar, oferece uma simples configuração durante a instalação que permite o seu uso sem treino específico.

Aplicações

Tablet ONLY que permite o controlo de automação residencial ONLY.

Integração com automação residencial, CCTV, vídeo porteiro e interfone.

Integração de câmara de vídeo com ONLY DBV-AR26P.

Vilas, Apartamentos, Sistema de Automação Residencial e Interiores Modernos.

Instalação

Montagem em superfície com suporte de fixação incluída.

Características

Écrã tátil

Tipo de Écrã: Active matrix TFT,
Tamanho: 7 polegadas (176 mm) diagonal
Proporção: 16:9
Resolução: 1024x600
Brilho: 300nits (cd/m²)
Contraste: 800:1
Profundidade de Cor: 24-bit, 16M cores
Iluminação: Edgelit LED
Ângulo de Visão: ±70° H, ±70° V

Memória

- RAM: 1GB / Flash: 8GB

Vídeo & Áudio

- Transmissão: H.264
- Microfone embutido e alto-falante

Interface

- Saída de Alarme: 1x Relé de Saída de Alarme (contacto seco)
- Alarme de entrada: 8x Canais de entrada de Alarme
- Bell In: 1x Terminal de entrada Bell
- RS485: 1x RS485 porta de comunicação

Comunicações

- Ethernet: Portas de 2x10/100 Mbps, comutação automática, auto-descoberta, auto-negociação, full/half duplex, DHCP, Conformidade IEEE802.3af

Ambiente

- 10° to 45°C
- 10% to 90% (sem condensação)



PERIGO!!

A instalação e configuração devem ser feitas por pessoal qualificado. Se não estiver conectado e configurado adequadamente, poderá danificar ou causar danos aos dispositivos de terceiros.

Sujeito a alterações sem aviso prévio